



## PERFORM 5500 T

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Perform

### Produktvorteile

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Komfortables Handling durch ergonomische Griffe

### Verschiedenes

Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit eines auf häufigen Einsatz ausgelegten Produkts.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

## PERFORM 5500 T

### Allgemeine technische Daten

Baureihe	Perform
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	4.5
Max. Leistung (LTP) (kVA)	5.65
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	97
Schallpegel dB(A) in 1m	83
Schallpegel dB(A) in 7m	68

### Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Kohler
Motor Type	CH 395
Ventilanordnung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	3.5
Verbrauch (L/h)	2.1
Tank (L)	7.3
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	277
Ölfüllmenge (l)	1.1

### Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### Anschlüsse und Schalttafel

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Schutzschalter

### Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	77.5

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.5
Höhe (cm)	60
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193

PERFORM 5500 T - PORTABLE POWER - 50Hz range Perform

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

**Zubehör inklusive**


Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

**Zubehör exklusive**


R03	Differentialschutz R03	Schaltkasten mit Fehlerstromschalter und Thermoschutzschalter
-----	------------------------	---



RKB1	Radsatz RKB1	Radsatz für Stromerzeuger < 6 kW
------	--------------	----------------------------------



RKS2	Wartungssatz für Motoren	1 Wartungssatz für Motor KOHLER CH395 und CH440.
------	--------------------------	--



RH1	Schutzhülle RH1	Schutzhülle für Stromerzeuger
-----	-----------------	-------------------------------



RPM	Steckersatz RPM	
-----	-----------------	--



RPQ	Erdungsstab RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm <sup>2</sup> Querschnitt.
-----	-----------------	---



RBAC	Ablagefach	Herausnehmbarer Ablagefach
------	------------	----------------------------